




同步带输送机



■ A尺寸表(单位:mm)



同步带输送机 ◀ 双列重载型 · 头部驱动双槽型材(带轮直径70mm)


■ 齿轮头减速比(参考值)

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	67.5	84.1
7.5	45.0	56.1
9	37.5	46.7
12.5	27.0	33.6
15	22.5	28.0
18	18.8	23.4
25	13.5	16.8
30	11.3	14.0
36	9.4	11.7
50	6.8	8.4
60	5.6	7.0
75	4.5	5.6
90	3.8	4.7
100	3.4	4.2
120	2.8	3.5
150	2.3	2.8
180	1.9	2.3

■ 长宽控制表

长宽控制表						
型号	B	L500 1000	L1005 2000	L2005 3000	L3005 4000	L4005 5000
FSSP01 “—” 无此 规格	150~300	●	●	●	●	●
	301~400	●	●	●	●	●
	401~500	●	●	●	●	●
	501~600	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—

■ 传送能力(参考值)



■ 减速比小于等于25时，齿轮输出方向与电机输出方向相同；减速比大于等于30时，齿轮输出方向与电机输出方向相反。

型号		L (最小单位 5mm)	电机选择				皮带规格	电机品 牌选择
代码	B选择		输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比		
FSSP01	150~600	500~5000	90 120	TA220 (单相)	IM(定速电机) SCM(速度控制电机)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	C(一般用·白色聚胺脂) E(一般用·白色半透明) G(滑动用·绿色双面布) K(防滑用·背面加PU胶) N(防静电用·黑色)	A(无刷电机) T(国产电机) J(精研电机)
				SA200 (三相)	INV(变频器)			

■ A(无刷电机)需配套专用驱动器使用, 不支持 IM(定速)和INV(变频)驱动

■ 选型范例表

类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
定速型						FSSP01-B150-L1000-120-TA220-IM-18-C-T		
类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
调速型						FSSP01-B150-L1000-120-TA220-SCM-18-C-T		
类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
变频型						FSSP01-B150-L1000-120-SA200-INV-18-C-T		

■ 可选加工及注意事项

系列码	可变更电机安装位置
技术说明	*指定方法:-FZ *电机反装仅头部驱动可指定。 指定方法: FSSP01-B150-L1000-120-TA220-SCM-18-G-A-FZ

系列码	附带后装螺母
技术说明	指定槽内螺母数量 指定方法: -MB4,表示每条槽4个螺母 指定方法: FSSP01-B150-L1000-120-TA220-SCM-18-G-A-MB4