



平皮带输送机 ◀ 高输出型·头部驱动三槽型材(带轮直径57mm/30mm)




■整机尺寸图



■ 图中的尺寸为皮带规格H(厚1mm)的尺寸。请注意, 皮带厚度因皮带规格而异。


■ 因为安装带轮固定座, 使用铝合金型材槽Z部, 该范围内不能移动螺母

■ 型材截面放大图



■可使用GB/T6170规格的六角螺母

■ 调速\定速\变频电机尺寸(参考值)



■ 输出功率=60/90/120/180W时,
K值=90mm。

■ A尺寸表(单位:mm)


输出功率		60W							
马达	规格	定速电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		182	168	183	129	194	203	178	193
输出功率		90W							
马达	规格	定速电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		198	207	183	198	201	219	197	212
输出功率		120W							
马达	规格	定速电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		198	209	183	198	209	219	197	212
输出功率		180w							
马达	规格	定速电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		230	240	233	243	240	250	237	247

平皮带输送机 ◀ 高输出型・头部驱动三槽型材(带轮直径57mm/30mm)

■ 齿轮头减速比(参考值)

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	48.3	60.2
7.5	32.2	40.1
9	26.9	33.4
12.5	19.3	24.1
15	16.1	20.1
18	13.4	16.7
25	9.7	12.0
30	8.1	10.0
36	6.7	8.4
50	4.8	6.0
60	4.0	5.0
75	3.2	4.0
90	2.7	3.3
100	2.4	3.0
120	2.0	2.5
150	1.6	2.0
180	1.3	1.7

■ 传送能力(参考值)



- 定速电机：通过电容启动及正反转控制，力矩为最大输出。
- 调速电机：通过可控硅角度的大小，控制输出电压高低的作用，从而改变速度的快慢同理，最大输出力矩为满刻度，调整速度的同时也在改变输出力矩。
- 变频电机：通过改变电机定子电源的频率，从而达到调速的目的。
- 根据使用条件，搬运能力会有所不同；
- 图表是水平条件的搬运能力。

■ 长宽控制表

长宽控制表							
型号	B	L480 1000	L1005 1500	L1505 2000	L2005 700	L2505 3000	L3005 4000
SGT01 “—”无此 规格	100	●	●	●	●	●	●
	200	●	●	●	●	●	●
	300	—	●	●	●	●	●
	400	—	—	—	●	●	●
	500	—	—	—	—	—	●

■ 减速比小于等于25时，齿轮输出方向与电机输出方向相同；减速比大于等于30时，齿轮输出方向与电机输出方向相反。

■ 线速度及负载能力对照表仅供定速/调速/变频电机参考。

型号		L (最小单位 5mm)	电机选择								皮带规格	电机品 牌选择
代码	B选择		输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比						
SGT01	100	440~4000	60 90 120 180	TA220 (单相)	IM(定速电机) SCM(速度控制电机)	5	7.5	9	12.5	15	H(一般用. 绿色)	A(无刷电机)
	200					18	25	30	36	50	D(电子传送用. 黑色)	T(台制电机)
	300					60	75	90	100	120	F(食品用. 白色)	J (精研电机)
	400										M(耐油规格. 藏青色)	
	500										P(耐高温规格. 棕色)	
				SA200 (三相)	INV(变频器)					U(滑动用. 绿色布纹)		
										Q(倾斜用. 白色)		
										W(防滑动用. 蓝色)		

■ 上述皮带厚度因皮带弯曲半径限制, 适用于滚径为60mm, 平皮带会因各生产商产生表面颜色色差及厚度公差。

■ 选型范例表

类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
定速型					SGT01-B100-L1000-60-TA220-IM-18-H-T			
类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
调速型					SGT01-B100-L1000-60-TA220-SCM-18-H-T			
类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	皮带规格	电机品牌
变频型					SGT01-B100-L1000-60-SA220-INV-18-H-T			

■ 可选加工及注意事项

系列码	可变更电机安装位置
技术说明	 指定方法:-FZ 电机反装仅头部驱动可指定。
指定方法：SGT01-B100-L1000-60-TA220-SCM-12.5-H-A-FZ	
系列码	可变更平皮带厚度
技术说明	 指定方法:-T2 请参考《皮带厚度控制表》指定厚度。
指定方法：SGT01-B100-L1000-60-TA220-SCM-12.5-H-A-T2	

附带后装螺母 L≥2005时，装有1个皮带支承滚轮。 L≥3005时，本图的位置处装有2个皮带支承滚轮。 追加加工螺母沉孔后，螺母不放置槽内，为附属配件赠送，可指定附赠螺母数量。 指定方法:-MB10 指定方法: SGT01-B100-L1000-60-TA220-SCM-18-H-A-MB10
--

皮带厚度控制表				
型号	负载(KG)	宽度(B:mm)	中心距(L:mm)	厚度(T: mm)
SGT01	0~20	100~200	480~1500	1
	21~40	100~300	480~2500	1.5
	41~60	100~500	480~4000	2